

# WiLARM-ContactID GSM Átjelző Modul

## Adatlap

Version: 1.1



A **WiLARM ContactID GSM** készülék képes riasztó központ jelzéseit távfelügyeleti központba továbbítani. Csatlakoztatása a riasztó központ telefon vonal kimenetére történik. A készülék kártya független ipari GSM egységet és telefon szimulátor áramkört tartalmaz, amely nemzetközi szabvány szerinti 48V-os vonalfeszültséget állít elő. A készüléket telepítés után számítógépről programozható.

## **Főbb funkciók**

### **Bejelzés távfelügyeleti központba**

A riasztóközpont tárcsázza a távfelügyelet telefonszámát, a WiLARM-ContactID modul hangkapcsolatot létesít GSM hálózaton keresztül a központtal.

### **SMS küldése riasztási eseményről**

A modul képes riasztási esemény elküldésére SMS üzenetként nyolc telefonszámra.

### **ContactID üzenetek konfigurálása SMS szövegre**

A WilarmRead szoftver segítségével a ContactID kódok konfigurálhatók, hogy mely eseményre milyen értesítő szöveget küldjön. Ugyanígy nevesíthető minden partíció és zóna. Ezeket a beállított szövegeket SMS értesítéskor a modul összefűzi és elküldi a megadott telefonszámra.

### **Email küldés eseményekről**

A modul képes riasztási esemény elküldésére tetszőleges email címre. (készülő funkció)

### **Távprogramozás**

A modul felhívásakor megcsöngeti a riasztóközpontot. Ha a távprogramozás funkció be van állítva, hangkapcsolatot hoz létre.

### **Bemenetek**

A modul 1 db szabványos telefon bemenete van, TIP/RING jelöléssel.

### **Programozás**

A modul programozása opcionális USB vagy soros kábellel lehetséges.

### **Előhívó számok használata**

A riasztóközpontban beállított előhívó telefonszámok segítségével megadható, milyen módon legyen a jelzés továbbítva.

„5555” előhívó szám esetén SMS üzenetként,  
„6666” előhívó szám esetén hanghívással,  
„7777” előhívó szám esetén emailben.

Például:

[5555 06201234567](tel:555506201234567) [18E13101001F](mailto:18E13101001F)

A 06201234567 mobilszámra SMS-ben „riasztás” esemény lesz elküldve.

<b>Funkciók</b>	<b>WiLARM-ContactID</b>
Programozható telefonszámok	8 db
Portok száma	1 db telefonbement (TIP/RING)
<b>Kommunikációs csatornák</b>	<b>Telefonhívás távfelügyeletre</b> <b>SMS küldés</b> <b>Email küldés</b>
Kommunikáció formátuma	ContactID / 4/2
ContactID fordítása SMS üzenetté	Igen
ContactID üzenetek küldése emailben	Igen
Belső Lítium-polimer akkumulátor	Nincs
Szükséges tápegység	12 Volt / 2 Amper
Külső antenna	Igen
LED státusz	Igen
Programozás PC-ről	USB vagy Soros
Tamper gomb	Reset funkcióként
SMS átirányítás	Igen
Teszt SMS funkció	Igen
Távprogramozás	Igen
Kódvédett programozás	Igen
SMS üzenetek átirása	Igen
Master Reset	Igen
Belső memória	16 db partíció/zóna szöveg 26 karakter hosszú üzenetek 160 db ContactID kód
Dobozolás	Nincs



1118 Bp Rahó u. 2-8/b III/16  
Tel: (06-20) 295-2440  
Tel/fax: (06-1) 319-09-31  
E-mail: [info@wilarmsecurity.com](mailto:info@wilarmsecurity.com)  
Web: <http://www.wilarmsecurity.com>

**WiLARM**<sup>®</sup>  
GSM SECURITY